



Digta 410

Das Diktiergerät für
jede Gelegenheit

Digta 410

Diktieren mit professioneller Funktionalität

Das Digta 410 besticht durch Details, die Profis zu schätzen wissen:

Der 32 MB Festspeicher ermöglicht Sprachaufzeichnung von fast 5 Stunden Länge - selbstverständlich im .dss-Standard. Die integrierte USB-Schnittstelle bietet perfekte Funktionalität für z.B. stationäres Diktieren am PC - kurz: Ein Multitalent, das professionellen Ansprüchen genügt.

Besonders angenehm beim Diktieren unterwegs: Das ergonomische Design gepaart mit einem flachen Gehäuse.



- Hochwertiges digitales Handdiktiergerät mit besonders ergonomischem Design
- 32 MB Festspeicher für fast 5 Stunden Sprachaufzeichnung
- Geordnete Speicherung der Diktate, z.B. nach Themen, in 6 Verzeichnissen
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten
- Inklusive PC-Software DigtaMobile und DigtaMobile/N
- Die USB-Schnittstelle ermöglicht:
Diktate auf den PC übertragen, Nutzung einer USB-Stromverbindung und Anwendung als stationäres PC-Micro

Technische Daten

Speichermedium	Interner Festspeicher 32 MB mit bis zu 4 Std. 44 Min. Aufnahmezeit
Dateiformat	.dss, Standard Play
Speicherbedarf	für 10 Min. Sprache ca. 1 MB
Datenrate	ca. 16,6 kbit/s
Übertragungsbereich	300-5500 Hz (spracherkennungstauglich)
Max. Ausgangsleistung	140 mW
Lautsprecher	28 mm Durchmesser
Mikrofonbuchse	Klinke 3,5 mm
Ohrhörerbuchse	Klinke 3,5 mm, Mono (Stereo-Hörer verwendbar)
PC-Schnittstelle	USB 1.1
Batterien	2 x 1,5 V, Typ Micro/AAA
Netzteilanchluss	Mini-USB
Maße	Länge ca. 127 mm, Breite ca. 54 mm, Tiefe ca. 21 mm
Gewicht	ca. 100 g, inklusive Batterien
Gehäuse	Hochwertiger Kunststoff, Farbe: Wallstreet Silver
Systemanforderung für DigtaMobile und DigtaMobile/N	WIN 2000/XP, MAPI-kompatibles Mailsystem, (z.B. Microsoft Outlook), USB 1.1/2.0

Funktionen/Ausstattung

Speichermedium/Ordner	Interner Speicher 32 MB, 1 DSS-Ordner, 5 Unterordner (A-E)
Display	Beleuchtetes vollgrafisches Display, Aufnahme LED
Dateinamen	4 Zeichen d. Autornamens + 3-stellige laufende Nummer
Aufnahme-/Wiedergabe-Bedienung, Schneller Vorlauf/Rücklauf	4-Funktions-Schiebeschalter und Aufnahme-Taste
Funktionstasten	New-Taste (neues Diktat), 2 Auswahlstasten, 2 Navigationstasten, Beschriftung in unterster Displayzeile
variable Wiedergabegeschwindigkeit	Umschaltbar auf ca. 1,5fach
Tastensperre	Ein-/Aus-Schalter mit Tastensperrfunktion
Menüfunktionen	Ordnerwahl, Löschen, Mikrofonempfindlichkeit lautes/normales Diktat/Konferenz, Sprachaktivierung (Voice Activation), Display-Beleuchtung, Uhrzeit/Datum einstellen, Diktatzähler zurücksetzen, Softwareversion anzeigen, Speicher formatieren
Editierfunktionen	Neues Diktat, in Diktat einfügen, alle/einen Ordner löschen, Diktat/Diktateil löschen
Uhr	Zeitstempel in den Diktaten zu den Stati „Angelegt“ und „Diktiert“
Akustische Signale	Bereitschaft nach Einschalten, schwache Batterie, voller Speicher
Diktatbegleitinformationen	Am PC editierbar, ladbar ins Gerät und für alle Diktate gültig (z.B. Autornamen, Priorität,...)
USB-Betriebsarten	USB-Wechseldatenträger für Diktatübertragung zum und vom PC, USB-Audio für Direktiktat in den PC, z.B. in ein Spracherkennungssystem, mit wirksamen Schiebeschalter Start/Stopp (Stummschaltung) USB-Spannungsversorgung zur Batterieschonung
PC-Software Digta Mobile	Verzeichnis der Diktate auf dem PC und im angeschlossenen Diktiergerät, Übertragen von Diktaten zum PC per „Drag & Drop“, als Einzelplatzlösung bzw. mit .dss-Mover voll automatisch Anhören der Diktate, Versenden der Diktate über ein angebundenes Mailsystem (Voice Mails, mit .dss-Player), Konfiguration des Handdiktiergerätes
Ausstattung	USB-Kabel, Batterien, CD mit PC-Software, Etui - optionales Zubehör: DigtaDirectMic 741